

3Dグラフィックスアクセラレータ (TE5-SDIシリーズ)

ドライバディスク セットアップカード

『はじめに』

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

このセットアップカードでは、TE5-SDIシリーズ3Dグラフィックスアクセラレータに添付されているドライバディスクのセットアップ方法について説明します。

なお、ドライバの各種動作モード設定方法や注意事項その他詳細につきましては、ドライバディスクに格納されている「README.TXT」ファイルをお手持ちのエディタ等で開いてご覧ください。

本ドライバディスクは、以下のオペレーティングシステムに対応したドライバを提供しています。

Windows® 2000 Professional

Microsoftは米国マイクロソフト社の登録商標です。

Windows は米国マイクロソフト社の商標です。

また、最新ドライバ情報につきましては、弊社Express5800シリーズホームページにて情報提供を行っております。合わせてご参照下さい。

<http://express5800.com/>

1. ディスプレイドライバのセットアップ

本ディスプレイドライバをインストールするには、Windows2000 Service Pack 1以降が適用されている必要があります。Windows2000 Service Pack 1以降が適用されていることを確認するには、タスクバーより[スタート]→[設定(S)]→[コントロールパネル(C)]を選択し、[コントロールパネル]内の[システム]をクリックします。[システムのプロパティ]の[全般]タブの[システム]の項に

Service Pack 1以降
の表示があることを確認してください。

1-1. ディスプレイドライバのセットアップ手順

- (1) Windows 2000 起動後、administrator権限を持つユーザでログオンして下さい。
- (2) ハードウェアウィザードが自動的に起動した場合は [キャンセル] ボタンをクリックして下さい。
- (3) 「3Dグラフィックスアクセラレータ (TE5シリーズ) ディスプレイドライバディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入して下さい。
- (4) スタートメニューから、[プログラム]→[アクセサリ]→[エクスプローラ]を選択し、エクスプローラを起動して下さい。エクスプローラから、[A:¥SETUP.EXE]を実行して下さい。「このプログラムは…」というメッセージが表示されますので、[インストール] ボタンをクリックして下さい。
- (5) インストール途中で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示された場合は

[OK] ボタンをクリックして下さい。

- (6) 画面の指示に従ってフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出し、システムを再起動して下さい。

以上でセットアップは完了です。ドライバの各種動作モード設定方法や注意事項等につきましては、ドライバディスクに格納されている「README.TXT」ファイルをお手持ちのエディタ等で開いてご覧ください。

