

適合 OS 一覧

注: OS バンドルモデルについて

- ・ ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・ OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能
(例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

注: OS バンドルモデルについて

- ・ ディスクレスモデルでは、NEC から提供されている(UL 型名の)Windows NT/NetWare のほか、Microsoft/Novell から提供されている製品もインストールが可能。
- ・ OS インストール/添付モデルは、その OS と以降の新バージョン OS のみインストール可能
(例:Windows NT 4.0 モデルの場合、NetWare、NT3.5/3.51 はインストール不可)。

モデル	型名(N8500-)	対応 OS																							
		Windows NT									NetWare														
		3.5		3.51		4.0					3.12J	3.2J	4.1J	SFT III	SMP	IntranetWare	SFT III	SMP	4.2	SFT III	SMP	5.0	SMP		
		Server	Workstation	Server	Workstation	Server	Workstation	Enterprise Edition	Small Business	Terminal Server Edition															
Express5800/100 シリーズ																									
110Eb	-462,-463,-464,-36701,-36702,-465,-369A,-370A,-415A,-357	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110La	-466,-467,-468,-469	-	-	*1	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-
120Ld	-425,-426,-427,-428,-429,-430,-431,-434,-435	-	-	-	-	○	-	*6	○	*2	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120Mc	-436,-437,-438,-509,-443,-488,-448	-	-	-	-	○	-	*6	○	*2	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140Ma	-377,-378,-379,-380,-418,-419	-	-	*3	-	○	-	*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140Ha	-494,-495,-496,-497,-498,-499,-500	-	-	*4	-	○	-	*6	-	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180Ha	-501,-502	-	-	-	-	*5	-	*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]が必要。アレイ構成の場合 RPQ 対応。

*2: Windows NT Server4.0 インストールモデルは接続不可。

WindowsNT Server4.0 ,Terminal Server Edition 用 SP4 必須、CD-ROM 配布可能、詳細は製品通知を参照。

*3: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]が必要。

*4: 別途 Windows NT Server3.51 ドライバセット Ver5.0[UL0026-702]、グラフィックスアクセラレータ[N8505-37]が必要。

アレイ構成の場合 RPQ 対応。

*5: 4CPU 版の OS は使用不可。

UL 型名の 8CPU 対応 OS か UL 型番の NT Sever Enterprise Edition 4.0 のみ使用可能。

*6: 対応に関しては別途通知。

